



PICK UP!

お問い合わせはこちらまで

KINAN 株式会社 **キナン**

高所・橋梁点検事業部

期間

本日～2022年07月31日まで

ソーラーパネル対応

大出力バッテリー

BA-6000



(税込み)

¥407,000

使用時間の目安 (理論値) ※使用环境温度や接続する電気製品の種類によって誤差が出ます。

バッテリーからの出力	使用可能な電力量	使用する機器の消費電力	使用可能な時間
コンセント AC100V	約 1662Wh	40W (AC100V 0.4A)	約 41時間
USB/USB-C ポート	約 1689Wh	10W (DC5V 2A)	約 168時間
DC ジャック / シガーソケット	約 1728Wh	24W (DC12V 2A)	約 72時間

**発電機の使えない閉鎖空間での電源に！
ソーラーパネル対応で災害時にも！！**

本体サイズ：幅 427× 奥行 244× 高さ 383mm
 製品重量：31kg
 内蔵バッテリー：リン酸鉄リチウム (LiFePO4) 48V 40Ah 1920Wh
 入力：専用 AC 充電器 DC54V 10A 540W
 ソーラーパネル用充電器 (MPPT 方式) DC54V 7.5A (最大)
 充電時間：専用 AC 充電器で約 4 時間
 別売ソーラーパネル BA-SP100W×4 枚で約 5 時間 (快晴での理論値)
 出力：コンセント AC100V 50Hz・60Hz (スイッチ切り替え)
 3000W コンセント：単独 3000W 瞬間最大 6000W×1 口
 1500W コンセント：単独 1500W 瞬間最大 3000W×2 口
 出力波形：純正弦波
 USB-A×2 ポート DC5V 2.4A
 USB-PD3.0(TYPE-C)×1 ポート DC5/9/12/15V 3A 20V 5A (最大 100W)
 USB QC3.0×1 ポート DC3.6～20V (合計 65W)
 DC ジャック 5.5mm×2 個 DC12V 10A (合計 120W まで)
 シガーソケット DC12V 10A (合計 120W まで)
 ※USB など DC 出力の同時使用の合計は 200W まで。コンセントの同時使用の合計は 3000W まで。DC 出力とコンセントの同時使用の場合は DC120W までコンセントは 3000W まで。
 バッテリー寿命：3000～4000 回
 製品保証：1 年

付属品



専用 AC 充電器 54V 10A
BA-6000ac



ソーラーパネル用充電器
BA-6000pc

別売大型ソーラーパネル

※BA-SP200Wset×2と別売ケーブルでソーラーパネルを最大4枚まで接続可能



BA-SP200Wset

200W常設タイプソーラーパネルセット
BA-SP100Wが2枚と接続ケーブルのセット

¥48,400

(税込み)



MC4-EN

10m延長ケーブル

¥5,830

(税込み)

キナン公式
キャラクター
キワン兄



高所・橋梁点検事業部公式 SNS 更新中
フォロー&いいね、お願いします！

Instagram



Twitter



YouTube



ホームページ

