

SDG60S-3B1

メーカー
ホームページ



特 徴

- 超低騒音仕様で静かな運転音
- 200/220⇔400/440複電圧標準仕様
- 単相補助出力1.5（1.65）kVAコンセント4口仕様



SDG60S-3B1

型式		SDG60S-3B1		エンジン	いすゞ BJ-4JJ1X
メーカー		北越工業		形式	4気筒直噴式過給器付
発電機		標準タンク		総排気量 (L)	2.999
形式		複電圧		全長×全幅×全高 (mm)	2,080×1,000×1,220
周波数 (Hz)		50	60	乾燥/運転整備質量 (kg)	1100/1240
三相4線	出力(kVa)	37	45	使用燃料	軽油
	電圧(V)	200/400	220/440	燃料タンク容量 (L)	125
	電流 (A)	144/72.2	157/78.7	潤滑油量	15
単相補助出力	専用端子(kVa)	7.5×2	8.25×2	冷却水量	11.5
	電圧(V)	100	110	バッテリー×数量	95D31R×1
	コンセント (A)	1.5×4	1.65×4	低騒音指定	超低騒音

SDG60S-7A6

メーカー
ホームページ



特 徴

- オイルフェンス一体型
- 外部タンク接続不要400ℓの大容量タンク
- 200/220⇔400/440複電圧標準仕様



SDG60S-7A6

型式		SDG60S-7A6		エンジン	いすゞ BB-4BG1T
メーカー		北越工業		形式	4気筒直噴式過給器付
発電機		オイルフェンス付		総排気量 (L)	4.329
形式		複電圧		全長×全幅×全高 (mm)	2,050×860×1,630
周波数 (Hz)		50	60	乾燥/運転整備質量 (kg)	1100/1240
三相4線	出力(kVa)	50	60	使用燃料	軽油
	電圧(V)	200/400	220/440	燃料タンク容量 (L)	400
	電流 (A)	144/72.2	157/78.7	潤滑油量	14
单相補助出力	専用端子(kVa)	7.5×2	8.25×2	冷却水量	15
	電圧(V)	100	110	バッテリー×数量	80D26R×1
	コンセント (A)	1.5×4	1.65×4	低騒音指定	超低騒音

SDG100S-3B1

メーカー
ホームページ



特 徴

- 超低騒音仕様で静かな運転音
- 200/220⇔400/440複電圧標準仕様



SDG100S-3B1

型式		SDG100S-3B1		エンジン	いすゞ DD-6BG1T
メーカー		北越工業		形式	4気筒直噴式過給器付
発電機		標準タンク		総排気量 (L)	5.193
形式		複電圧		全長×全幅×全高 (mm)	2,460×1,180×1,380
周波数 (Hz)		50	60	乾燥/運転整備質量 (kg)	1700/1930
三相4線	出力(kVa)	80	100	使用燃料	軽油
	電圧(V)	200/400	220/440	燃料タンク容量 (L)	220
	電流 (A)	231/115	157/78.7	潤滑油量	20.5
单相補助出力	専用端子(kVa)	10×2	11×2	冷却水量	21.5
	電圧(V)	100	110	バッテリー×数量	170F51×1
	コンセント (A)	1.5×2	1.65×2	低騒音指定	超低騒音

SDG100S-7B1

メーカー
ホームページ



特 徴

- オイルフェンス一体型
- 外部タンク接続不要740ℓの大容量タンク
- 200/220⇔400/440複電圧標準仕様



SDG100S-7B1

型式		SDG100S-7B1		エンジン	いすゞ BI-4HK1X
メーカー		北越工業		形式	4気筒直噴式過給器付
発電機		オイルフェンス付		総排気量 (L)	5.193
形式		複電圧		全長×全幅×全高 (mm)	2,245×1,180×1,830
周波数 (Hz)		50	60	乾燥/運転整備質量 (kg)	2095/2750
三相4線	出力(kVa)	80	100	使用燃料	軽油
	電圧(V)	200/400	220/440	燃料タンク容量 (L)	740
	電流 (A)	231/115	262/131	潤滑油量	20.5
单相補助出力	専用端子(kVa)	10×2	11×2	冷却水量	21.5
	電圧(V)	100	110	バッテリー×数量	170F51×1
	コンセント (A)	1.5×2	1.65×2	低騒音指定	超低騒音

SDG150S-3B1

メーカー
ホームページ



特 徴

- 超低騒音仕様で静かな運転音
- 200/220⇔400/440複電圧標準仕様



SDG150S-3B1

型式		SDG150S-3B1		エンジン	いすゞ BH-6HK1X
メーカー		北越工業		形式	6気筒直噴式過給器付
発電機		標準タンク		総排気量 (L)	7.79
形式		複電圧		全長×全幅×全高 (mm)	3,190×1,180×1,470
周波数 (Hz)		50	60	乾燥/運転整備質量 (kg)	2210/2480
三相4線	出力(kVa)	125	150	使用燃料	軽油
	電圧(V)	200/400	220/440	燃料タンク容量 (L)	250
	電流 (A)	361/190	394/197	潤滑油量	38
单相補助出力	専用端子(kVa)	10×2	11×2	冷却水量	28.3
	電圧(V)	100	110	バッテリー×数量	95D31R×2
	コンセント (A)	1.5×2	1.65×2	低騒音指定	超低騒音

SDG400S-3A6

メーカー
ホームページ



特 徴

- 低騒音仕様で静かな運転音
- 200/220⇔400/440複電圧標準仕様



SDG400S-3A6

型式		SDG400S-3A6		エンジン	コマツSA6D140E-3-A
メーカー		北越工業		形式	6気筒直噴式過給器付
発電機		標準タンク		総排気量 (L)	15.24
形式		複電圧		全長×全幅×全高 (mm)	4,150×1,400×2,040
周波数 (Hz)		50	60	乾燥/運転整備質量 (kg)	5120/5670
三相4線	出力(kVa)	350	400	使用燃料	軽油
	電圧(V)	200/400	220/440	燃料タンク容量 (L)	490
	電流 (A)	1010/505	1050/525	潤滑油量	79
单相補助出力	出力 (kVA)	3.0	3.3	冷却水量	69
	電圧(V)	100	110	バッテリー×数量	225H52×2(24V)
	コンセント (A)	1.5×2	1.65×2	低騒音指定	超低騒音