

WR-22/H-65SB2/PR-38E/PDA-100H/WR18DBDL

■ WR-22



■ PDA-100H



■ H-65SB2



■ WR18DBDL



■ PR-38E



名称	100V インパクトレンチ	100V 電動ハンマー	100V ハンマドリル	100V ベビーサンダー	充電式 インパクトレンチ
型式	WR-22	H-65SB2	PR-38E	PDA-100H	WR18DBDL
メーカー	HiKOKI	HiKOKI	HiKOKI	HiKOKI	HiKOKI
本体寸法長	280mm	726mm	420mm	280mm	168mm (蓄電池装着時)
本体寸法幅	-	-	-	-	243mm (蓄電池装着時)
本体寸法高	261mm	246mm	265mm	60mm	30.7mm (蓄電池装着時)
本体質量	4.6kg	16.5kg	7.5kg	1.9kg	1.7kg (蓄電池装着時)
電源	100V	100V	100V	100V	DC18V
出力	1,050W	1,240W	1,050W	760W	-
電流	13.1A	13A	11A	8A	-
特長	<ul style="list-style-type: none"> 角ドライブ寸法：19.0mm 最大トルク：620N・m 	<ul style="list-style-type: none"> ※刃は販売品となります。 ※オーバーロード・電圧降下にご注意ください。 ※水漏れ厳禁です。 	<ul style="list-style-type: none"> 取付チェック：六角シャンク 17mm ※刃は販売品となります。 ※オーバーロード・電圧降下にご注意ください。 ※水漏れ厳禁です。 	<ul style="list-style-type: none"> 砥石寸法：100mm(外径) × 15mm(穴径) × 6mm(厚さ) 回転数：12,000回(min) ※刃は販売品となります。 ※オーバーロード・電圧降下にご注意ください。 ※水漏れ厳禁です。 ※切断と研磨ではアタッチメントが異なります。 回転数に適した砥石を使用してください。 	<ul style="list-style-type: none"> 最大トルク：250N・m ※オーバーロード・電圧降下にご注意ください。 ※水漏れ厳禁です。